

IARE

TV & SAT SYSTEMS

Digital Line



Serie 6400

Amplificatori TV da palo





Gli amplificatori da palo IARE serie 6400 consentono di filtrare ed amplificare i segnali d'antenna TV di banda III ed UHF. Punto di forza di questa serie di amplificatori è l'ottimo rapporto qualità prezzo che la rende ideale per impianti TV di piccole dimensioni.

Ogni ingresso è dotato di un potenziometro per la regolazione del segnale.

Tutti i modelli sono realizzati in un telaio metallico con connettori F ad elevata schermatura, inserito in un contenitore plastico a prova di pioggia che può essere fissato al palo d'antenna tramite la fascetta in dotazione.

La presenza del filtro 5G attenua le possibili interferenze con i segnali della telefonia mobile.

Modelli disponibili:

Articolo	Ingressi	Tipo Ingressi	Frequenza [MHz]	Guadagno [dB]	Livello di uscita [dB]	Alimentazione
6401	1	III + UHF	174÷694	0÷20dB	112	12Vcc – 50mA
6402	2	III	174÷230	0÷20dB	112	12Vcc – 50mA
		UHF	470÷694	0÷20dB	112	
6403	3	III	174÷230	0÷20dB	112	12Vcc – 50mA
		UHF	470÷694	0÷20dB	112	
		UHF	470÷694	0÷20dB	112	
6404	1	UHF	470÷694	0÷20dB	112	12Vcc – 50mA
6405	2	UHF	470÷694	0÷20dB	112	12Vcc – 50mA
		UHF	470÷694	0÷20dB	112	

